

دیزل ژنراتور کامینز ۶۶ کاوا مدل BTAA3.3G13۴



۰۹۱۵ ۹۱۵ ۱۳ ۷۷
۰۵۱۹ ۱۰۱ ۳۹ ۸۹

Nirooram.com

مشهد - خیابان نوفل لوشاتو - بین ۲۲ و ۲۴ - پلاک ۲۱۰ - طبقه اول

مشخصات فنی دیزل ژنراتور کامینز ۶۶ کاوا مدل ۴BTAA۳.۳G۱۳

مشخصات موتور

Engine Brand :	Cummins	برند موتور
Engine Model :	۴BTAA۳.۳G۱۳	مدل موتور
Country of Origin :	آمریکا	اصالت برند موتور
Producing country :	آمریکا، انگلیس، هند	کشور سازنده موتور
Prime Power (KW) :	۴۸ kW	قدرت موتور بر حسب KW
Standby Power (KW) :	۵۳ kW	حداکثر قدرت موتور بر حسب KW
Prime Power :	۶۴ hp	توان موتور بر حسب HP
Standby Power :	۷۱ hp	حداکثر توان موتور بر حسب HP
Total Displacement :	۳.۳ L	حجم موتور
No. of Cylinders :	۴	تعداد سیلندرها
Aspiration System :	طبیعی	سیستم تنفس
Cooling System :	آب خنک	سیستم خنک کننده
Governor Type :	الکترونیکی	نوع گاورنر
Fuel Consumption ۵۰% :	۸ L/h	مصرف سوخت ۵۰%
Fuel Consumption ۷۵% :	۱۱ L/h	مصرف سوخت ۷۵%
Fuel Consumption ۱۰۰% :	۱۵ L/h	مصرف سوخت ۱۰۰%
Revolution Per Minutes :	۱۵۰۰ rpm	دور بر دقیقه
Cylinder Arrangement :	خطی	آرایش سیلندرها
Bore x Stroke :	۹۵x۱۱۵ (mm)	قطر سیلندر X کورس پیستون
Injection :	مستقیم	تزریق
Electrical System :	۱۲V. DC	سیستم الکتریکی
Lub-Oil Capacity :	۷.۹ L	ظرفیت مخزن روغن
Engine Coolant Capacity :	۱۳ L	ظرفیت خنک کننده موتور
Dry Weight :	۳۳۳ kg	وزن خشک

مشخصات آلترناتور

Alternator Brand :	Stamford	برند آلترناتور
Alternator Model :	SL۲-۷	مدل آلترناتور
Producing Country :	انگلینس	کشور سازنده آلترناتور
Prime Power :	۶۲ kVA	توان اسمی بر حسب کاوا
Standby Power :	۶۶ kVA	توان اضطراری بر حسب کاوا
Frequency :	۵۰/۶۰ Hz	فرکانس
Insulation :	H	عایق
Protection :	IP۲۳	سیستم حفاظت
Overloading :	۱۱۰ %	اضافه بار
Rated Power Factor :	۰.۸	ضریب قدرت
No. of Pole :	۴	تعداد پل
No. of Bearing :	۱	تعداد بلبرینگ
Output Voltage :	۲۳۰/۴۰۰ V	ولتاژ خروجی
RPM :	۳۲۵۰ rpm	تعداد دور

۰۹۱۵ ۹۱۵ ۱۳ ۷۷
۰۵۱۹ ۱۰۱ ۳۹ ۸۹

Nirooram.com

مشهد - خیابان نوفل لوشاتو - بین ۲۲ و ۲۴ - پلاک ۲۱۰ - طبقه اول