

دیزل ژنراتور کامینز ۲۲۰ کاوا مدل QSB7G5



۰۹۱۵ ۹۱۵ ۱۳۷۷
۰۵۱۹ ۱۰۱ ۳۹۸۹

Nirooram.com

مشهد - خیابان نوفل لوشاتو - بین ۲۲ و ۲۴ - پلاک ۲۱۰ - طبقه اول

مشخصات فنی دیزل ژنراتور کامینز ۲۲۰ کاوا مدل QSB7G5

مشخصات موتور

Engine Brand :	Cummins	برند موتور
Engine Model :	QSB7G5	مدل موتور
Country of Origin :	آمریکا	اصالت برند موتور
Producing country :	آمریکا، انگلیس، هند	کشور سازنده موتور
Prime Power (KW) :	۱۶۰ kW	قدرت موتور بر حسب KW
Standby Power (KW) :	۱۷۶ kW	حداکثر قدرت موتور بر حسب KW
Prime Power :	۲۱۵ hp	توان موتور بر حسب HP
Standby Power :	۲۳۶ hp	حداکثر توان موتور بر حسب HP
Total Displacement :	۶.۶۹ L	حجم موتور
No. of Cylinders :	۶	تعداد سیلندرها
Aspiration System :	توربوشارژ	سیستم تنفس
Cooling System :	آب خنک	سیستم خنک کننده
Governor Type :	الکترونیکی	نوع گاورنر
Fuel Consumption ۵۰% :	۲۶ L/h	مصرف سوخت ۵۰%
Fuel Consumption ۷۵% :	۳۶ L/h	مصرف سوخت ۷۵%
Fuel Consumption ۱۰۰% :	۴۵ L/h	مصرف سوخت ۱۰۰%
Revolution Per Minutes :	۱۵۰۰ rpm	دور بر دقیقه
Cylinder Arrangement :	خطی	آرایش سیلندرها
Bore x Stroke :	۱۰۷x۱۲۴ (mm)	قطر سیلندر X کورس پیستون
Injection :	مستقیم	تزریق
Electrical System :	۱۲۷. DC	سیستم الکتریکی
Lub-Oil Capacity :	۱۸.۹ L	ظرفیت مخزن روغن
Engine Coolant Capacity :	۲۶ L	ظرفیت خنک کننده موتور
Dry Weight :	۵۸۵ kg	وزن خشک

مشخصات آلترناتور

Alternator Brand :	Stamford	برند آلترناتور
Alternator Model :	UC1۲۷۴H	مدل آلترناتور
Producing Country :	انگلستان	کشور سازنده آلترناتور
Prime Power :	۲۰۵ kVA	توان اسمی بر حسب کاوا
Standby Power :	۲۲۷ kVA	توان اضطراری بر حسب کاوا
Frequency :	۵۰ Hz	فرکانس
Insulation :	H	عایق
Protection :	IP۲۳	سیستم حفاظت
Efficiency :	۹۳ %	بهره وری
Overloading :	۱۱۰ %	اضافه بار
Rated Power Factor :	۰.۸	ضریب قدرت
No. of Pole :	۴	تعداد پل
No. of Bearing :	۱	تعداد بلبرینگ
Output Voltage :	۲۳۰/۴۰۰ V	ولتاژ خروجی
RPM :	۲۲۵۰ rpm	تعداد دور

۰۹۱۵ ۹۱۵ ۱۳۷۷
۰۵۱۹ ۱۰۱ ۳۹۸۹

Nirooram.com

مشهد - خیابان نوفل لوشاتو - بین ۲۲ و ۲۴ - پلاک ۲۱۰ - طبقه اول