

دیزل ژنراتور بادوین ۷۰ کاوا مدل M10G70/5۴



۰۹۱۵ ۹۱۵ ۱۳ ۷۷

۰۵۱۹ ۱۰۱ ۳۹ ۸۹

Nirooram.com

مشهد - خیابان نوفل لوشاتو - بین ۲۲ و ۲۴ - پلاک ۲۱۰ - طبقه اول

مشخصات فنی دیزل ژنراتور بادوین ۷۰ کاوا مدل FM1۰G۷۰/۵

مشخصات موتور

Engine Brand :	Baudouin	برند موتور
Engine Model :	FM1۰G۷۰/۵	مدل موتور
Country of Origin :	فرانسه	اصالت برند موتور
Producing country :	چین	کشور سازنده موتور
Prime Power (KW) :	۶۰ kW	قدرت موتور بر حسب KW
Standby Power (KW) :	۶۲ kW	حداکثر قدرت موتور بر حسب KW
Prime Power :	۸۰.۴ hp	توان موتور بر حسب HP
Standby Power :	۸۸.۴۴ hp	حداکثر توان موتور بر حسب HP
Total Displacement :	۴.۱ L	حجم موتور
No. of Cylinders :	۴	تعداد سیلندرها
Aspiration System :	توربو شارژ	سیستم تنفس
Cooling System :	سردسازی با آب	سیستم خنک کننده
Governor Type :	الکترونیکی	نوع گاورنر
Fuel Consumption ۵۰% :	۷.۷ L/h	مصرف سوخت ۵۰%
Fuel Consumption ۷۵% :	۱۱ L/h	مصرف سوخت ۷۵%
Fuel Consumption ۱۰۰% :	۱۴.۵ L/h	مصرف سوخت ۱۰۰%
Revolution Per Minutes :	۱۵۰۰ rpm	دور بر دقیقه
Cylinder Arrangement :	خطی	آرایش سیلندرها
Bore x Stroke :	۱۰۵x۱۱۸	قطر سیلندر X کورس پیستون
Compression Orientation :	۱۷.۵:۱	نسبت تراکم
Injection :	مستقیم	تزریق
Lub-Oil Capacity :	۱۱ L	ظرفیت مخزن روغن
Engine Coolant Capacity :	۱۷ L	ظرفیت خنک کننده موتور

مشخصات آلترناتور

Alternator Brand :	Stamford Power	برند آلترناتور
Alternator Model :	SLG۲۲۴F	مدل آلترناتور
Producing Country :	چین	کشور سازنده آلترناتور
Frequency :	۵۰ Hz	فرکانس
Rated Power Factor :	۰.۸	ضریب قدرت
No. of Pole :	۴	تعداد پل
Output Voltage :	۲۳۰/۴۰۰ V	ولتاژ خروجی

مشخصات کوپله ژنراتور

Prime Power kva :	۶۵ kVA	توان پرایم برحسب کاوا
Standby Power kva :	۷۰ kVA	توان اضطراری برحسب کاوا
Prime Power kw :	۵۲ kW	توان پرایم بر حسب کیلووات
Standby Power kw :	۵۷.۲ kW	توان اضطراری بر حسب کیلووات
Assembled In :	ایران	کشور کوپله کننده

۰۹۱۵ ۹۱۵ ۱۳ ۷۷

۰۵۱۹ ۱۰۱ ۳۹ ۸۹

Nirooram.com

مشهد - خیابان نوفل لوشاتو - بین ۲۲ و ۲۴ - پلاک ۲۱۰ - طبقه اول